

Offroad-Jumper-Cables

Überbrückungskabel-Enduro

Kurzanleitung

Wichtig!

Vor der Verwendung der Überbrückungskabel ist folgendes zu beachten:

- Zum Schutz der Elektronik Motor des Spenderfahrzeuges **NICHT** laufen lassen.
- Sollte ein Zündschloss vorhanden sein, dieses auf **AUS** stellen.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, dürfen sich die Kontakte **NICHT** berühren.
- Die Klemmen sind für die Kontaktierung an 6kt.-Schraubenköpfen mit der Schlüsselweite 8 bzw. 10 ausgelegt und sollten ausschließlich hierfür verwendet werden.
- Sollten sich die Kabel bei einem längeren Startversuch übermäßig erhitzen, sollte eine Abkühlung zwischendurch erfolgen.

Ablauf:

1. **Plus+** Pol des Spendermotorrades mit dem **Plus+** Pol des Empfängermotorrades verbinden
2. **Minus-** Pol des Spendermotorrades mit dem **Minus-** Pol des Empfängermotorrades verbinden
3. Fahrzeug Starten
4. **Minus-** Pol des Empfängermotorrades vom **Minus-** Pol des Spendermotorrades trennen
5. **Plus+** Pol des Empfängermotorrades vom **Plus+** Pol des Spendermotorrades trennen



cippito



Wichtig!

Achten Sie beim Verstauen des Überbrückungskabel darauf, dass die Kontakte nicht mit elektrischen Anschlüssen (z.B. Batteriekontakte) in Verbindung kommen können.

Eventuelle Kurzschlüsse können Beschädigungen, bis hin zum Brand des Fahrzeuges zur Folge haben.

